

"MS Puck Man" (Midway)

Dip-Schalter - Funktionen:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Münze / 1 Kredit	-	+						
1 Münze / 2 Kredite	+	-						
2 Münzen / 1 Kredit	-	-						
Freispiel	+	+						
1 Puck Man			+	+				
2 Puck Man			-	+				
3 Puck Man			+	-				
5 Puck Man			-	-				
kein Bonus					-	-		
Bonus 10.000					+	+		
Bonus 15.000					-	+		
Bonus 20.000					+	-		
1st							+	

Dip Schalter 8 muß auf off stehen!

Für Tisch: Position K 9 eingezeichnete
Brücke T. T. einbauen

- off

+ on

Wiring Diagram For M/S Puchan

Soldering	Parts
GND	1 GND
GND	2 GND
GND	3 GND
SPKR OUT	4 GND
+12V	5 +12V
1P UP	6
2P UP	7
	8 GND
+5V	9 +5V
	10 1P DOWN
	11 2P DOWN
@P START	12 COIN COUNTER
1P START	13 COIN SW
1P RIGHT	14
1P LEFT	15 VIDEO RED
BLUE	16 2P RIGHT
GREEN	17 2P LEFT
VIDEO SYNC	18 SERVICE SW.