1942 86/11/13

SJ 19.5.87

WIRING DIAGRAM

SOLIDER SIDE		PART SIDE
GND	1	GND
+5 VOLT	2	+5 VOLT
+12 VOLT	3	+12 VOLT
SPEAKER	4	SPEAKER
	5	
1P SHOOT	6	1P UP
1P DOWN	7	1P LEFT
1P RIGHT	8	
2P SHOOT	9	2P UP
2P DOWN	10	2P LEFT
2P RIGHT	11	GND
2P START	12	GND
1P START	13	GND
COIN	14	GND
	15	GND
	16	1P RETURN
	17	2P RETURN
	18	
SYNC	19	RED
GREEN	20	BLUE
+5 VOLT	21	+5 VOLT
GND	22	GND

DIP SW 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
NUMBER OF PLAY								
-3	OFF	OFF						
-2	ON	OFF						
-1	OFF	ON						
-5	ON	ON						
BONUS 20,000/ 80,000	OFF	OFF						
20,000/100,000	OFF	ON						
30,000/ 80,000	ON	OFF						
30,000/100,000	ON	ON						
UP TYPE					ON			
TABLE TYPE					OFF			
1COIN 1PLAY						OFF	OFF	OFF
2COIN 1PLAY						OFF	ON	ON
1COIN 2PLAY						OFF	OFF	ON
FREE PLAY						ON	ON	ON

DIP SW 2

	1	2	3	4	5	6	7	8
SCREEN STOP	ON							
SCREEN NORMAL	OFF							
DIFFICULT 1			ON	ON				
2			ON	OFF				
3			OFF	ON				
EASY 4			OF	OFF				
SCREEN NORMAL					OFF			
SCREEN REVERSE					ON			
TEST						ON		