

Mighty Monkey

~~SAIBU~~ UM 30V

MIGHTY MONKEY ANSCHLUSSPLAN

LÖTSEITE		BEST. SEITE	
-5V	1	+12V	
LAUTSPRECHER	2	LAUTSPRECHER	
2 PL. FEUER	3	2. PL. CHANGE	
<del>2 PL. LINKS</del>	4	2 PL. RECHTS	
1 PL. START	5	2 PL. START	
<del>1 PL. CHANGE</del>	6	2 PL. OBEN	
1 PL. FEUER	7	SERVICE	
<del>1 PL. RECHTS</del>	8	1 PL. LINKS	
<del>1 PL. OBEN</del>	9	2 PL. UNTEN	
MUENZE 1	10	MUENZE 2	
<del>1 PL. UNTEN</del>	11	ZAEHLER1	
	12	ZAEHLER2	
GRUEN	13	BLAU	
ROT	14	SYNC	
	15		
MASSE	16	MASSE	
MASSE	17	MASSE	
+5V	18	+5V	

DIP SCHALTER NR 1	1	2	3	4	5	6	7	8
3 AFFEN	OFF	OFF						
4 "	OFF	ON						
5 "	ON	OFF						
6 "	ON	ON						
TISCH			ON					
STANDGERAET			OFF					
1 DM -1SPIEL				OFF	OFF			
1 DM -2SPIELE				OFF	ON			
DAUERFEUER						ON		
EINZELFEUER						OFF		