

TV IDEAL

Lager

Norm-Steckerbelegung adp TV-Standgerät

alpha electronic
Dennis Frey

6520 Worms
Alzeyer Straße 173
Tel.: 0 62 41/71 81

		B	A
	schwarz	GND — 31	1 — GND
		GND — 32	2 — GND
	rot	+5V — 33	3 — +5V
		+5V — 34	4 — +5V
	gelb	+12V — 35	5 — +12V
	violette	-5V — 36	6 — -5V
		GND — 37	7 — GND
rosa	pos.einstellb.Spannung	— 38	8 — pos.einstellb.Spannung
grün	neg.einstellb.Spannung	— 39	9 — neg.einstellb.Spannung
	Reservefunktion	— 40	10 — Lautsp.
	Funkt.I	— 41	+11 — Lautsp.
	Zs. 9	— 42	12 — Reset/Tilt
	Steuerschalter 1 hoch	— 43	13 — Zs. 14
(Zs. 4)	Steuerschalter 2 hoch	— 44	14 — Zs. 7 2 P Funktion III
	Steuerschalter 1 rechts	— 45	15 — Zs. 13
(Zs. 3)	Steuerschalter 2 rechts	— 46	16 — Zs. 8 1 P Funktion III
	Steuerschalter 1 runter	— 47	17 — Zs. 12
(Zs. 2)	Steuerschalter 2 runter	— 48	18 — Zs. 6 2 P Funktion I
	Steuerschalter 1 links	— 49	19 — Zs. 11
(Zs. 1)	Steuerschalter 2 links	— 50	20 — Zs. 5 2 P Funktion II
	1 Sp.	— 51	21 — 2Sp.
	Funkt.II	— 52	22 — rot
	Zs. 10	— 53	23 — grün
	Spielezähler	— 54	24 — blau
	Münzeingang	— 55	25 — sync.
	GND	— 56	26 — GND
	GND	— 57	27 — GND
	GND	— 58	28 — GND
	Lautspr. 2 ⊖	— 59	29 — Lautspr. 2 +
	3. Sp	— 60	30 — 4. Sp

Steckerleiste

AMP-EDGE 530 655-9